



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II Busch- axcent® mit Selectlinse

Funktionen im Überblick

- Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
- Zur Erfassung mit Tierschneise.
- Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
- Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
- Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
- Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
- Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
- Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
- Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
- Schutzart Sensor: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: 0 °C - 35 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
- Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 180 °
- Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
- Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
- RAL-Farbnummer: 9016

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6800-84-104
Bestell-Nr:	2CKA006800A2101
EAN:	4011395996331
Preisgruppe:	19
Preis:	122,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [DE](#)
- » [NL](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Tipps / Tricks

- » [Montagehinweise](#)

Maßbild

